

Productdatablader

KNX RF radiografische wandzender 1-voudig



Artikelnr.

LS 5071 RF TSM

KNX RF radiografische wandzender 1-voudig

inclusief plexiglas afdekking art.nr.: LS 50 NA
 voor tasterset 1-voudig, art.nr.: ..501 TSA .. in de LS range
 Niet te combineren met afdekramen uit het programma Flat Design.
 Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer.
 ETS productfamilie: taster
 producttype: taster 1-voudig
 1 groene led: actorstatus
 1 rode led: verzendstatus

Bedoeld gebruik

- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, oproepen en opslaan van lichtscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos volgens DIN 49073, of schroefbevestiging op de wand of opplakken op gladde oppervlakken (bijv. glas). Lijmpad wordt meegeleverd.

Producteigenschappen

- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. LS 50 NA

Toebehoren:

Afdekking in de kleur van de tasters art.nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L, ME 50 NA D-L

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Nominale spanning: | DC 3 V |
| Batterijtype: | 1 x lithium CR 2450N (meegeleverd) |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C |
| Radiofrequentie: | 868,0 ... 868,6 MHz |
| Zendvermogen: | max. 20 mW |
| Zendbereik in vrij veld: | typ. 100 m |