

# Artikeldatenblatt

eNet Funk-Steuertaste Standard "Pfeile"



Artikel-Nr.	PG	Preis*
FM CD 1700 P LG	44	99,80

## eNet Funk-Steuertaste Standard "Pfeile"

für LB-Management-Einsätze "Jalousie" Art.-Nrn.: 1730 JE und 1731 JE  
für LB-Management-Einsätze "Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z.B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern
- Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen
- Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelle 3-Draht aus dem LB-Management

### Produkteigenschaften

- Statusrückmeldung an Funksender
  - Statusanzeige mit LED
  - Nachtmodus
  - Auswertung der Nebenstelleneingänge
- Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz

- Positionierung von Behängen über Szenenaufruf
  - Position für Sonnenschutz und Dämmerung
  - Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar
- Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz

- Szenenbetrieb möglich
  - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit UP-Einsätzen zum Dimmen
- Funktionen in Kombination mit Schalteinsatz Relais 2-kanalig

- Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1 z.B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten.
- Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar
- Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar

Mit eNet-Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz):

- Repeaterfunktion
- Lamellenumsteuerzeit/Tuchstraffzeit
- Umsteuerzeit bei Richtungswechsel
- Laufrichtung invertierbar
- Bediensperren
- Nebenstellenauswertung deaktivieren
- Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm
- Maximalhelligkeit
- Minimalhelligkeit
- Dimmgeschwindigkeit

- Ein-/ Ausschaltverzögerung
- Auf-/ Abdimmrampe
- Abschaltvorwarnung
- Dauer-Ein, Dauer-Aus
- Hotelfunktion
- Nachlaufzeit
- Lichtregelung

In Verbindung mit der Steuertaste Standard muss der eNet Server mind. die Version 2.3 haben.


Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM)
- Update der Gerätesoftware
- Fehlerspeicher auslesen

**Duroplast (hochkratzfest) glänzend**

**Farbe:**  
lichtgrau

**Material:**  
Duroplast



\*€ exkl. MwSt.