

# Artikeldatenblatt

## eNet Funk-Repeater Zwischenstecker



### Artikel-Nr.

FM R 100 SG WW

### eNet Funk-Repeater Zwischenstecker

Neue Systemfunktion: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Empfang und Wiederholung von eNet-Funktelegrammen
- Erweiterung der Reichweite von Funksendern und Aktoren
- Montage im Innenbereich in SCHUKO® Steckdose oder Steckdose mit Erdungsstift

### Produkteigenschaften

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Wiederholen aller empfangener Funk-Telegramme oder nur von ausgewählten Funksendern und Aktoren
- 125 Sender/Aktoren verbindbar
- Zwei Repeater kaskadierbar
- Signalisierung von Telegrammwiederholungen, Status-LED blinkt für 50 ms
- Mit eNet-Server einstellbar: Sperren der manuellen Inbetriebnahme

### Technische Daten

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Nennspannung:                | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Nennlaststrom:               | 16 A                 |
| Umgebungstemperatur:         | -5 ... +45 °C        |
| Maße (B x H x T):            | 57 x 127 x 78 mm     |
| Funkfrequenz:                | 868,0 ... 868,6 MHz  |
| Sendereichweite im Freifeld: | typ. 100 m           |
| Sendeleistung:               | max. 20 mW           |
| Empfängerkategorie:          | 2                    |

