

Artikeldatenblatt

ZigBee Funk-Wandsender-Modul 4fach



Artikel-Nr.

ZLL LS 5004 M

ZigBee Funk-Wandsender-Modul 4fach

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA
für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: ..504 TSA .. in der Serie LS
Nicht mit Rahmen aus dem FD-design kombinierbar.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ZigBee Light Link-Sender zum Bedienen von ZigBee Light Link konformen Teilnehmern, z.B. Lampen, Leuchten, Lichtbänder, Vorschaltgeräte, Zwischenstecker
- Der Sender kann mit ZigBee Light Link-Geräten oder Systemen anderer Hersteller, z. B. Philips Hue, zusammenarbeiten
- Aufputzmontage im Innenbereich
- Dient auch als Inbetriebnahmewerkzeug zwischen installierten Wandsendern und neuen ZigBee-Leuchtmitteln

Produkteigenschaften

- Unterstützt das Einstellen von: Helligkeit, Farbtemperatur, Lichtfarbe und Farbsättigung
- Entspricht der Spezifikation ZigBee Light Link
- Speichern und Aufrufen von bis zu 6 Szenen
- Statusanzeige mit LED
- Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich)
- Softwareaktualisierung mittels separatem Zusatzgerät über Funk möglich

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA

Zubehör:

Abdeckung in Tastenfarbe Art.-Nr.: LS 50 NA W, LS 50 NA WW, LS 50 NA LG, LS 50 NA SW, AL 50 NA-L, ES 50 NA-L, AL 50 NA AN-L, AL 50 NA D-L, ME 50 NA C-L, ME 50 NA AT-L

Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Relative Feuchte:	max. 80 % (keine Betauung)
Lager-/Transporttemperatur:	-25 ... +70 °C
Anzahl Verbindungen:	max. 10
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
Funkfrequenz:	2,400 ... 2,483 GHz
Sendeleistung:	< 10 mW



ZigBee
Certified product

