


Artikeldatenblatt

Bluetooth Connect, Set Mono



Artikel-Nr.

BTC A 518 SW

Bluetooth Connect, Set Mono

mit einem Lautsprecher

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Wiedergabe und Steuerung der Musik von mobilen Geräten über Bluetooth
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073 (Empfehlung: tiefe Dose)

Produkteigenschaften

- Echtglasfront
- 8 Sensortasten (Play, Pause, Titel vor/zurück, Lautstärke, Audioquelle, Standby/Reset)
- Stereowiedergabe
- Anschlussklemmen für zwei Lautsprecher
- Stereo-/Monoumschaltung
- Einfache Bedienung
- Eingebauter Verstärker
- Line-Out-Ausgang (AUX) zum Anschluss an externe Verstärker oder JUNG Smart Radio (Art.-Nr.: RAD ..)
- Speicherung von 6 Audioquellen
- Einschalten mit letzter Audioquelle
- Einschalten mit letzter Lautstärke
- Nebenstelleneingang

Zubehör:

Lautsprechermodul Art.-Nr.: LSM A 4 ..

Ersatzteil:

Netzteil Art.-Nr.: RAD-NT 230

Display Art.-Nr.: BTC A-DISP WW, BTC A-DISP SW

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230/240 V ~, 50/60 Hz
Anschluss:	Schraubklemmen
max. klemmbarer Leitungsquerschnitt:	1 x 2,5 mm ² oder 1 x 1,5 mm ²
Leistungsaufnahme Standby:	0,37 W
Leistungsaufnahme im Betrieb:	< 4 W
Temperaturbereich:	0 ... +50 °C
Luftfeuchte:	15 ... 90 % (keine Betauung)
Bluetooth:	A2DP, AVRCP
Funkfrequenz:	2,402 ... 2,480 GHz
Sendeleistung:	-17 ... 8 dBm
Anschlussleitung separater Lautsprecher:	Lautsprecher-ZwillingssleitungH03VH-H, 2 x 0,75 mmalternativ: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm
Länge Anschlussleitung:	max. 5 m

mit schwarzem Display

Farbe:
Lautsprecher schwarz